

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OGBXC22KWWIFIBZL1V2



Φορητός Φορτιστής EV Τύπου 2 για Ηλεκτρικά
Αυτοκίνητα με Καλώδιο Φόρτισης 32Α, CEE 32

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

λ Η συσκευή διαθέτει παρακολούθηση τάσης δικτύου οικίας. Όταν ανιχνεύσει ότι η τάση του οικιακού δικτύου είναι κάτω από το ασφαλές εύρος τάσης, θα μειώσει αυτόματα το ρεύμα φόρτισης κατά 50%.

λ Αυτή η λειτουργία της αυτόματης παρακολούθησης της τάσης του οικιακού δικτύου προστέθηκε για να αποτραπεί η υπερβολική φόρτιση, η οποία θα μπορούσε να βλάψει τα καλώδια του σπιτιού και τη συσκευή ελέγχου του διακόπτη.

λ Όταν παρατηρήσετε ότι το ρεύμα φόρτισης είναι σχετικά χαμηλό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να ελέγξει και να αντικαταστήσει τα καλώδια και τις συσκευές διακοπών του σπιτιού σας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το αναμενόμενο ρεύμα φόρτισης μπορεί να επιτευχθεί και η ασφάλεια του ηλεκτρισμού να διασφαλιστεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλούμε ελέγξτε το δίκτυο για: μονοφασική 230V±10%, τριφασική 400V±10% (50 Hz). Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.
2. Η ανίχνευση της συσκευής φόρτισης έχει τη λειτουργία παρακολούθησης του φορτίου κυκλώματος δικτύου του χρήστη. Όταν το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του χρήστη δεν μπορεί να αντέξει την ισχύ φόρτισης της συσκευής, η συσκευή θα μειώσει αυτόματα την ισχύ φόρτισης και θα συνεχίσει να φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να λύσει το πρόβλημα των συχνών διακοπών λόγω ασταθούς τάσης δικτύου, γήρανσης κυκλώματος και άλλων προβλημάτων του χρήστη. Ταυτόχρονα, μπορεί να μειώσει τα προβλήματα ασφαλείας που προκαλούνται από τα προβλήματα του κυκλώματος του χρήστη. Εάν η ισχύς φόρτισης μειωθεί κατά τη χρήση, πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο.
3. Ο εξοπλισμός διαθέτει προστασία υπερβολικής τάσης και προστασία από χαμηλή τάση. Διαθέτει επίσης λειτουργία προστασίας από υπερφόρτωση. Μετά την αυτόματη ρύθμιση της ισχύος φόρτισης από τη συσκευή, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα τη φόρτιση και θα διακόψει τη χρήση εάν η τάση του δικτύου του χρήστη παραμένει ανώμαλη.
4. Εγκαταστήστε τον εξοπλισμό, η συνολική είσοδος του μπροστινού τμήματος πρέπει να έχει εγκατεστημένους διακόπτες κυκλώματος.
5. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά ή αναφλέξιμα υλικά, χημικά, εύφλεκτα αέρια και άλλα επικίνδυνα αγαθά κοντά στον σταθμό φόρτισης.
6. Διατηρήστε το σημείο φόρτισης ξηρό και καθαρό. Εάν υπάρχει κάποια βρωμιά, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί για να το σκουπίσετε. Απαγορεύεται να αγγίζετε την ακίδα του σημείου φόρτισης.
7. Στα υβριδικά αυτοκίνητα, παρακαλούμε φορτίστε ξανά μετά από σβήσιμο της μηχανής. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, απαγορεύεται η οδήγηση του οχήματος.
8. Τα παιδιά να μην πλησιάζουν τη διαδικασία φόρτισης για να αποφευχθούν ατυχήματα.
9. Σε περίπτωση βροχής, αστραπής ή κακοκαιρίας, παρακαλούμε να φορτίσετε με προσοχή.
10. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του καλωδίου φόρτισης αν αυτό έχει φθαρεί, σπάσει, αν το καλώδιο φόρτισης είναι εκτεθειμένο, ή αν ο σταθμός φόρτισης έχει προφανή ζημιά ή έχει ανατραπεί. Εάν χρησιμοποιείτε τον σταθμό φόρτισης, παρακαλούμε απομακρυνθείτε αμέσως και επικοινωνήστε με το προσωπικό.

11. Εάν προκύψει φωτιά ή εκκωφαντική ηλεκτροπληξία ή άλλη ανώμαλη κατάσταση κατά τη διάρκεια της φόρτισης, πατήστε αμέσως το κουμπί διακοπής για να εξασφαλίσετε την προσωπική σας ασφάλεια.
12. Παρακαλούμε μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε, συντηρήσετε ή τροποποιήσετε τον σταθμό φόρτισης. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά, διαρροή κ.λπ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο φορητός φορτιστής EV-B07-EU έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις αδυναμίες της βιομηχανίας φορητής φόρτισης. Διακρίνεται για την εύκολη εγκατάσταση, χρήση και ρύθμιση, απλή λειτουργία και συντήρηση, ακριβή μέτρηση και πλήρεις λειτουργίες προστασίας. Διαθέτει καλή συμβατότητα και καλύπτει τις απαιτήσεις φόρτισης του εθνικού προτύπου. Ο φορητός φορτιστής EV-B07-EU έχει επίπεδο προστασίας IP66, με καλές δυνατότητες αδιάβροχης και ανθεκτικής στη σκόνη λειτουργίας, επιτρέποντας ασφαλή χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

1. Παράμετροι προϊόντος

Τύπος αριθμού	EV-B07-EU011B	EV-B07-EU022B
Είσοδος τάσης	μονοφασική: 230V~ 50Hz, τριφασική: 400V~ 50Hz	μονοφασική: 230V~ 50Hz, τριφασική: 400V~ 50Hz
Έξοδος τάσης	μονοφασική: 230V~ 50Hz, τριφασική: 400V~ 50Hz	μονοφασική: 230V~ 50Hz, τριφασική: 400V~ 50Hz
Ικανότητα εξόδου ισχύος	11KW	22KW
Μέγιστο ρεύμα εξόδου	16A	32A
Κατηγορία προστασίας	IP66	IP66
Λειτουργία προστασίας	Προστασία από πυρκαγιά, υπερφόρτιση, υπέρταση, υποτάση, προστασία γείωσης, προστασία από υπερθέρμανση, αυτοπαρακολούθηση και αποκατάσταση	Προστασία από πυρκαγιά, υπερφόρτιση, υπέρταση, υποτάση, προστασία γείωσης, προστασία από υπερθέρμανση, αυτοπαρακολούθηση και αποκατάσταση
Φωτεινός δείκτης	Αναμονή - Πράσινο (On); Φόρτιση - Κίτρινο αναβοσβήνει; Συναγερμός - Κόκκινο	Αναμονή - Πράσινο (On); Φόρτιση - Κίτρινο αναβοσβήνει; Συναγερμός - Κόκκινο
Οθόνη υγρών κρυστάλλων	3" LED ένδειξη	1,5 ίντσες LCD
Τρόπος φόρτισης	Φόρτιση με Plug and Play/APP	Φόρτιση με Plug and Play/APP
Θύρα φόρτισης	IEC 62196 Type 2	IEC 62196 Type 2
Βύσμα εισόδου	IEC 60309 CEE βύσμα	IEC 60309 CEE βύσμα
Υλικό θήκης	PC + Αλουμίνιο	PC + Αλουμίνιο
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C έως 45°C	-25°C έως 45°C
Σχετική υγρασία	5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση	5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση
Συνολικές διαστάσεις	2908467mm (ΥΠΒ)	2908467mm (ΥΠΒ)
Αναφορά προτύπου	EN 62752	EN 62752

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

2. Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή, εισέρχεται στην κατάσταση αναμονής. Η οθόνη αναμονής της συσκευής εμφανίζεται παρακάτω:

2.1 Ρύθμιση του ρεύματος φόρτισης: Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη σειρά φόρτισης. Για τα μοντέλα EV-B07-EU022B, 32A-24A-20A-16A-32A, εναλλάξτε το ρεύμα με αυτήν τη σειρά. Για τα μοντέλα EV-B07-EU011B, 16A-13A-10A-8A-16A, εναλλάξτε το ρεύμα με αυτήν τη σειρά. Αφού αλλάξετε το ρεύμα χρήσης, εισάγετε το πιστόλι φόρτισης για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Σημείωση: Το ρεύμα μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αφού το πιστόλι φόρτισης εισαχθεί στην υποδοχή φόρτισης του οχήματος.

2.2 Αφού εισάγετε το πιστόλι φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης του οχήματος, η οθόνη φόρτισης εμφανίζεται όπως παρακάτω.

2.3 Φόρτιση με ραντεβού: Πατήστε για να αυξήσετε τον χρόνο κράτησης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 0 και 12 ωρών. Μετά τον χρόνο του ραντεβού, η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα στην κατάσταση φόρτισης. Όλα τα μοντέλα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορούν να φορτίσουν μέσω φόρτισης με ραντεβού μέσω της εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

3. Κατέβασμα και σύνδεση της εφαρμογής: α. Για να κατεβάσετε την έξυπνη εφαρμογή, εισάγετε τη διεύθυνση στον περιηγητή του κινητού:
<https://developer.tuya.com/cn/docs/iot/tuya-smart-app-smart-life-app-advantages?id=K989rqa49rluq> Κάντε κλικ στην ιστοσελίδα και ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση. β. Λήψη μέσω QR code: Ανοίξτε τον περιηγητή του κινητού ή άλλο κοινωνικό λογισμικό, σαρώστε τον QR code και ακολουθήστε τις οδηγίες για να κατεβάσετε την εφαρμογή.



3.1 Σύνδεση και Χρήση Συσκευών

Ανοίξτε την εγκατεστημένη εφαρμογή, πατήστε "Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου", μπορείτε να εγγραφείτε με τον αριθμό του κινητού σας ή μέσω σύνδεσης με κοινωνικά δίκτυα, και να συνδεθείτε στην εφαρμογή μετά την επιτυχή εγγραφή. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί A στον πίνακα φόρτισης, και η ένδειξη "APP START" θα εμφανιστεί στην οθόνη για να εισέλθετε στη λειτουργία εφαρμογής.

Πατήστε ξανά παρατεταμένα στον πίνακα φόρτισης, και η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη "Plug and Charge" για να εισέλθετε στη λειτουργία φόρτισης Plug and Play. Ανοίξτε την τοποθεσία, Bluetooth και Wifi στο κινητό σας. Αν η συσκευή φόρτισης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η εφαρμογή θα αναζητήσει αυτόματα τη συσκευή φόρτισης και το όνομα της συσκευής θα εμφανιστεί στην οθόνη.

c. Πατήστε "Προσθήκη" για να προσθέσετε τη συσκευή, εισέλθετε στην οθόνη σύνδεσης WiFi, η οποία θα αναγνωρίσει αυτόματα το όνομα του WiFi του τηλεφώνου. Πατήστε "Επόμενο" και η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα. Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα υποδεικνύει ότι η συσκευή προστέθηκε επιτυχώς. Τέλος, πατήστε το εικονίδιο "Ολοκλήρωση" και περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η σύνδεση της συσκευής. Σημείωση: Το WiFi πρέπει να είναι 2.4G.

d. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το "+" στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής για να προσθέσετε τη συσκευή χειροκίνητα. Επιλέξτε την κατηγορία "Εξοικονόμηση Ενέργειας" στην αριστερή στήλη, σύρετε προς τα πάνω τον τύπο της συσκευής, βρείτε τη συσκευή "Στήλη φόρτισης αυτοκινήτου (Bluetooth+WiFi)", πατήστε για να εισέλθετε και, στη συνέχεια, πατήστε "Επιβεβαίωση αναβοσβήνοντας η ένδειξη" και "Γρήγορο αναβόσβημα" όπως υποδεικνύεται. Εισάγετε τον κωδικό WiFi (κωδικός WiFi που είναι συνδεδεμένος με το κινητό τηλέφωνο) και πατήστε "Επόμενο" για να αντιστοιχιστεί ο κωδικός, και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση της συσκευής. Αφού συνδέσετε τη συσκευή, φορτίστε την σύμφωνα με την οθόνη της εφαρμογής.

e. Επαναφορά WiFi συσκευής:

Πατήστε τα κουμπιά A και H ταυτόχρονα στον κάτω πίνακα για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα και, αφού περιμένετε να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "WiFi Reset", το WiFi της συσκευής θα επαναφερθεί.

Σημείωση: Η εφαρμογή μπορεί να ρυθμίσει το ρεύμα φόρτισης, τον χρόνο κράτησης φόρτισης και άλλες λειτουργίες. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την πραγματική κατάσταση φόρτισης. Η εφαρμογή ελέγχει τη λειτουργία φόρτισης, η οποία δεν περιορίζεται από τη λειτουργία φόρτισης της συσκευής.

4. Περιγραφή Σφαλμάτων Φόρτισης

Κατάσταση Συσκευής	Κατάσταση τριών χρωμάτων ενδείξεων (πράσινο φως: αναμονή, κίτρινο φως: φόρτιση, κόκκινο φως: αποτυχία)
Κατάσταση αναμονής	Πράσινο φως σταθερό
Η πιστόλια έχει πυροδοτηθεί	Σταθερό κίτρινο φως
Η πιστόλια φορτίζει	Κίτρινο φως αναβοσβήνει
Σφάλμα CP	Κόκκινο φως αναμμένο
Υψηλή ή χαμηλή πίεση	Κόκκινο φως αναβοσβήνει μία φορά ανά δευτερόλεπτο
Το καλώδιο PE δεν είναι συνδεδεμένο	Κόκκινο φως αναβοσβήνει μία φορά κάθε δύο δευτερόλεπτα
Υπερφόρτωση	Κόκκινο φως αναβοσβήνει κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα
Ηλεκτρική διαρροή εξοπλισμού	Πράσινο και κόκκινο φως αναβοσβήνουν κάθε δύο δευτερόλεπτα
Υπερθέρμανση εξοπλισμού	Πράσινο και κόκκινο φως αναβοσβήνουν κάθε δύο δευτερόλεπτα

4.1 Περιγραφή εμφάνισης σφαλμάτων (EV-B07-EU011B / EV-B07-EU022B)

4.2 Σφάλμα Γείωσης: Το καλώδιο γείωσης δεν είναι συνδεδεμένο ή η σύνδεση είναι κακή. Όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα συναγερμού, παρακαλώ ελέγξτε αν η γείωση είναι κανονική. Αφού διασφαλίσετε ότι η γείωση είναι αξιόπιστη, πατήστε το κουμπί H για 5 δευτερόλεπτα για να επιλύσετε το σφάλμα.

4.3 Σφάλμα CP: Η συσκευή ανιχνεύει ότι η τάση CP υπερβαίνει τα $6V \pm 0.8$ ή $9V \pm 0.8$, και αναφέρει σφάλμα CP. Επαναφέρετε την τάση εντός του εύρους και το σφάλμα θα αποκατασταθεί.

4.4 Σφάλμα Υπερφόρτωσης: Αν το ρεύμα φόρτισης της συσκευής ξεπεράσει το όριο και συνεχίσει να υπερβαίνει για πάνω από 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα αποσυνδέσει τη φόρτιση και θα αναφέρει σφάλμα, το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί αυτόματα.

4.5 Σφάλμα Υποτάσης: Η ονομαστική είσοδος τάσης είναι 230V, και θα αναφερθεί σφάλμα αν η τιμή τάσης είναι χαμηλότερη από $175V \pm 5V$ για πάνω από 5 λεπτά. Σημείωση: Όταν η τάση ανιχνεύεται κάτω από τα 175V, το ρεύμα φόρτισης θα μειωθεί στο μισό.

4.6 Σφάλμα Υπέρτασης: Η ονομαστική είσοδος τάσης είναι 230V, και θα αναφερθεί σφάλμα αν η τιμή τάσης είναι υψηλότερη από $276V \pm 5V$.

5. Κατάλογος Αντικειμένων

Γενικά αξεσουάρ		
Προδιαγραφές προϊόντος	Οδηγίες για τη χρήση της συσκευής φόρτισης AC	1 αντίτυπο
Τσάντα αποθήκευσης	Τσάντα μεταφοράς σκληρής θήκης	1 τεμάχιο
Εγκατάσταση τοίχου		
Τοίχος τοποθέτησης	Στερεωτικά τοίχου	1 τεμάχιο
Βίδα επέκτασης	Βίδα επέκτασης M8*60	4 τεμάχια
Άγκιστρο καλωδίου φόρτισης	Σιδερένιο άγκιστρο	1 τεμάχιο

5.1 Η μέθοδος εγκατάστασης είναι τοίχος κρεμάστρας

a. Βγάλτε τα στερεωτικά τοίχου που παρέχονται και ελέγξτε προσεκτικά τις διαστάσεις των οπών για την εγκατάσταση.

c. Στην τοποθεσία των σταθερών οπών για τις βίδες του στερεωτικού τοίχου, τρυπήστε 2 τρύπες διαμέτρου 8mm και τοποθετήστε τα επεκτατικά λάστιχα. Στερεώστε την πλάκα τοποθέτησης με τα παξιμάδια στη θήκη.

Παρακαλούμε εισάγετε τη συσκευή στο σιδερένιο εξάρτημα τοίχου και στη συνέχεια τοποθετήστε το σιδερένιο κομμάτι στο εξάρτημα τοίχου για να ασφαλίσετε τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

1. Προειδοποιήσεις για κακή γείωση.

Εκδηλώσεις αποτυχίας: Κόκκινο φως αναβοσβήνει μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα και εμφανίζεται η ένδειξη "GroundFault" στην οθόνη.

Εξάλειψη σφάλματος:

- Ελέγξτε αν η πρίζα είναι καλή γείωση, και αν όχι, κάντε καλή γείωση.
- Αν επιβεβαιωθεί ότι η γείωση είναι καλή, ελέγξτε το εικονικό ID της συσκευής στην εφαρμογή και παρέχετε το εικονικό ID στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
- Περιμένετε να ειδοποιήσει η εξυπηρέτηση μετά την πώληση για την ενημέρωση της έκδοσης λογισμικού της συσκευής στην εφαρμογή.

2. Το ρεύμα φόρτισης είναι μόνο το μισό από το ονομαστικό.

Εκδηλώσεις αποτυχίας: Ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος από τον κανονικό χρόνο φόρτισης και η φόρτιση είναι πιο αργή.

Εξάλειψη σφάλματος:

A. Παρακαλούμε αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το αυτοκίνητο και ελέγξτε αν το ρεύμα που έχει ρυθμιστεί από τη συσκευή είναι σωστό.

B. Αν το ρεύμα ρύθμισης είναι σωστό, ελέγξτε αν η είσοδος τάσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού είναι:

- (δευτερεύουσα τροφοδοσία) υψηλότερη από 210V,
- (πρωτογενής τροφοδοσία) υψηλότερη από 100V.

Αλλιώς, το προϊόν θα λειτουργεί με το μισό από το ονομαστικό ρεύμα.

C. Αν επιβεβαιωθεί ότι η γείωση είναι σωστή, ελέγξτε το εικονικό ID της συσκευής στην εφαρμογή και παρέχετε το εικονικό ID στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

D. Περιμένετε να ειδοποιήσει η εξυπηρέτηση μετά την πώληση για την ενημέρωση της έκδοσης λογισμικού της συσκευής στην εφαρμογή.

3. Η συσκευή έχει σταθερό κίτρινο φως και δεν μπορεί να φορτίσει.

Εκδηλώσεις αποτυχίας: Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό όχημα, το κίτρινο φως της συσκευής είναι πάντα αναμμένο και δεν μπορεί να φορτίσει.

Εξάλειψη σφάλματος:

A. Ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή και ξεκινήστε τη φόρτιση μέσω της εφαρμογής.

B. Είναι επίσης δυνατό να αφαιρέσετε το καλώδιο φόρτισης, να πατήσετε το κουμπί "A" της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, να συνδέσετε το καλώδιο φόρτισης στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

4. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση και το κόκκινο φως αναβοσβήνει.

Εκδηλώσεις αποτυχίας: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη, το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το κόκκινο φως αναβοσβήνει και δεν μπορεί να φορτίσει.

Εξάλειψη σφάλματος:

A. Αν το προϊόν έχει οθόνη, ελέγξτε το μήνυμα σφάλματος στην οθόνη.

B. Αν το προϊόν δεν έχει οθόνη, κατεβάστε την εφαρμογή σύμφωνα με το εγχειρίδιο και δείτε τις πληροφορίες συναγερμού στην εφαρμογή.

C. Επιστρέψτε τις πληροφορίες του σφάλματος στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

5. Πρόβλημα με την οθόνη (οθόνη με "χιονοβιφάδες").

Εκδηλώσεις αποτυχίας: Η οθόνη δεν είναι καθαρή και εμφανίζονται εφέ σαν βιφάδες χιονιού.

Εξάλειψη σφάλματος:

A. Αποσυνδέστε την εισαγωγή ρεύματος της συσκευής, περιμένετε 3 λεπτά και συνδέστε ξανά το ρεύμα.

Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, παρακαλούμε αναφέρετε το πρόβλημα στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση.