

BASS

POLSKA

BP-4864



Ηλεκτροκόλληση Inverter 330A 230V IGBT MMA / TIG



I. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Σημείο σέρβις του κατασκευαστή BASS S.C.

Ο Αλ. Krakowska 60

Μποκόν 05-552

www.bass.pl

e-mail: serwis@bass.pl

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα καταγγελίας στον ιστότοπο

www.serwis.bass.pl

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο Εγγυητής εγγυάται στον Αγοραστή την ορθή λειτουργία του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται

σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και τους κανόνες που ορίζονται στο εγχειρίδιο οδηγιών που επισυνάπτεται σε αυτό

συσκευές.

Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία πώλησης. Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες από

ΗΜΕΡΑ εκπτώσεων. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται εντός αυτής της περιόδου θα αφαιρούνται δωρεάν.

Ο Εγγυητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή μόνο για φυσικά ελαττώματα που προκύπτουν από αιτίες

εγγενές στο πωλούμενο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκαλούνται από άλλους

λόγους, ιδίως ως αποτέλεσμα:

✓ ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή,

✓ εσφαλμένη επιλογή του προϊόντος στις συνθήκες στο χώρο εγκατάστασης,

✓ ακατάλληλη συναρμολόγηση, συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά του προϊόντος,

✓ μηχανική, χημική, θερμική βλάβη ή σκόπιμη βλάβη

προϊόν και πρόκληση ελαττώματος,

✓ ζημιά στο προϊόν που προκύπτει από τη χρήση μη γνήσιων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων

με τις συστάσεις του κατασκευαστή του υλικού,

✓ ζημιές που προκύπτουν από τυχαία γεγονότα, παράγοντες που φέρουν σημεία ανωτέρας βίας(πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνός κ.λπ.),

✓ δυσλειτουργία συσκευών που επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη που υπόκεινται σε κανονική φθορά, εξαρτήματα και υλικά αναλώσιμα, όπως: φίλτρα, λαμπτήρες, ασφάλειες, μπαταρίες, ρουλεμάν, λιπαντικά, λάδια, συντελεστές, ψύξη κ.λπ.). Η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν, το οποίο βασίζεται στα υποβληθέντα τα έγγραφα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως προϊόν αγοράστηκε από τον Εγγυητή.

Επιπλέον, ο Αγοραστής χάνει τα δικαιώματά του βάσει της εγγύησης του προϊόντος σε περίπτωση δηλώσεις:

✓ οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος,

✓ παρεμβολές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

✓ οποιεσδήποτε απόπειρες επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

✓ μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περιοδικής επανεξέτασης, εάν υπάρχουν απαιτείται.

Βάση αποδοχής καταγγελίας προς εξέταση είναι η από κοινού εκπλήρωση των παρακάτω συνθηκών:

✓ Υποβολή καταγγελίας από τον Αγοραστή μέσω e-mail, τηλεφωνικής επικοινωνίας,

επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του κατασκευαστή ή συμπλήρωση φόρμας παραπόνων στον ιστότοπο www.serwis.bass.pl. Αν και η μορφή υποβολής καταγγελίας εξαρτάται μόνο από τις προτιμήσεις

Καταναλωτής, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα καταγγελίας για να το κάνετε να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε το έργο μας.

✓ Απόδειξη αγοράς, π.χ. αντίγραφο τιμολογίου, απόδειξη αγοράς του διαφημιζόμενου προϊόντος ή δήλωση κάρτας.

✓ Προσωπική παράδοση ή μέσω μεταφορέα (μεταφορέας) το διαφημιζόμενο προϊόν στο γραφείο του Εγγυητή. Το προϊόν που αποστέλλεται στην υπηρεσία θα πρέπει να παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία. ΣΕ ελλείψει της αρχικής συσκευασίας ή οποιασδήποτε άλλης συσκευασίας προστασία και έλλειψη κατάλληλης προστασίας του προϊόντος για μεταφορά από τον Αγοραστή,

Ο Εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές κατά τη μεταφορά. Ευγενώς παραδώστε το διαφημιζόμενο προϊόν σε καθαρή κατάσταση.

Εάν το παράπονο δεν γίνει αποδεκτό, το διαφημιζόμενο προϊόν θα επιστραφεί στον διαφημιστή κατόπιν γραπτού αιτήματός του, εφόσον έχουν καλυφθεί τα έξοδα αποστολής από αγοραστής.

Τα μη συλλεγμένα αγαθά μετά από 60 ημέρες θα απορριφθούν.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟ. Η ακαταστασία στο χώρο εργασίας αυξάνεται πιθανότητα ατυχημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε μέρη υγρό, υγρό. Μην εκθέτετε στη βροχή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα αέρια και υγρά.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Τα παιδιά δεν πρέπει να είναι στη θέση τους δουλειά. Οποιαδήποτε απόσπαση της προσοχής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Μην αφήνετε τα παιδιά μετακινήστε τη συσκευή ή τυχόν αξεσουάρ που σχετίζονται με αυτήν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

1. Να είστε προσεκτικοί και υγιείς όταν εργάζεστε με το εργαλείο έννοια. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και συνταγογραφούμενα φάρμακα. Διαβάστε τα φυλλάδια των φαρμάκων που παίρνετε για να δείτε εάν

επηρεάζουν την κρίση και τα αντανακλαστικά σας. Αν έχετε αμφιβολίες μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο.

2. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά εξαρτήματα. Όταν εργάζεστε με το εργαλείο φοράτε γυαλιά ασφαλείας, μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος και προστασία αυτιών όποτε το απαιτεί η κατάσταση. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

3. Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση του εργαλείου. Πριν συνδεθείτε με βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF. Ενώ κινείσαι εργαλείο, μην το κρατάτε από τον διακόπτη γιατί αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

4. Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά ρύθμισης πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. Κλειδί συνδεδεμένο σε περιστρεφόμενα μέρη του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

5. Μην πιάνετε το χέρι πάνω από τη συσκευή. Διατηρήστε μια σταθερή στάση κατά την εργασία

ισορροπία. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρείτε καλύτερο έλεγχο της συσκευής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης απρόβλεπτες καταστάσεις.

6. ΝΤΥΘΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα όσο μπορούν να βιδωθεί στα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Συνιστάται η εργασία με το εργαλείο φορέστε παπούτσια με αντιολισθητικές σόλες. Τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλή. Να φοράτε πάντα κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.

7. Πρέπει να χρησιμοποιείται σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας. Είναι πιο ασφαλές από αυτό Η χρήση του χεριού είναι υποστηρικτική επειδή επιτρέπει τη χρήση και των δύο χεριών για λειτουργία συσκευής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Η συσκευή θα λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα με φορτία στα οποία προσαρμόστηκε. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ασυμβίβαστα αξεσουάρ για να αυξήσετε την απόδοση του εργαλείου.

2. Μην χρησιμοποιείτε εργαλείο με χαλασμένο διακόπτη. Ένα εργαλείο που δεν μπορεί να ελέγχεται με διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να παραμείνει σταθερός.

3. Πριν από τη ρύθμιση, την επισκευή, την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή την αποθήκευση αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ρεύματος. Τέτοιες προφυλάξεις θα μειώσουν τον κίνδυνο ατυχήματος εκκίνηση του εργαλείου.

4. Κρατήστε το εργαλείο αποσυνδεδεμένο και μακριά από παιδιά και ανθρώπους ανεξουσιοδοτητός.

5. Συντηρείτε το εργαλείο τακτικά. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει παιχνίδι και σφάλματα των κινούμενων μερών, είτε τα εξαρτήματα του εργαλείου είναι κατεστραμμένα είτε όχι

έχουν προκύψει άλλα σφάλματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Εάν εντοπιστεί ανωμαλία, επισκευάστε αμέσως το εργαλείο. Πολλές δυσλειτουργίες οφείλονται σε ακατάλληλη συντήρηση.

6. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο και τα εξαρτήματά του σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο και σωστά. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες και το είδος της εργασίας που εκτελείται. Η ακατάλληλη χρήση του εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ατυχήματα.

7. Ένας κατεστραμμένος διακόπτης πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία με ελαττωματικό διακόπτη on/off.

8. Μην αφήνετε το εργαλείο χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένο. Πριν απενεργοποιείτε πάντα το εργαλείο και περιμένετε να ανάψει όταν φεύγετε από την περιοχή εργασίας πλήρους διακοπή.

9. Εάν το κύριο καλώδιο είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε το με ένα κατάλληλο καλώδιο δικτύου.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το καλώδιο από τον διανομέα της συσκευής. Το καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η επισκευή του εργαλείου πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό

χρησιμοποιώντας συμβατά ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ασφαλή και αποτελεσματική εργασία εργαλεία.

III. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ηλεκτρικών εργαλείων ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

- ✓ Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία καθορίζεται στα Πολωνικά Πρότυπα και τους σχετικούς κανονισμούς για όλη την περίοδο χρήσης.
- ✓ Τα άτομα που εργάζονται με ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα ρούχα εργασίας και εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
- ✓ Τα άτομα που εργάζονται με ηλεκτρικό εξοπλισμό θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για ηλεκτρικές συσκευές.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

- ✓ Πριν ξεκινήσετε την εργασία, διαβάστε την τεκμηρίωση της ηλεκτρικής συσκευής και προετοιμάστε τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, προειδοποιητικές πινακίδες και τα απαραίτητα μονωτικό εξοπλισμό.
- ✓ Ελέγξτε την τεχνική κατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων (μόνωση καλωδίων, καλώδια, βύσματα, διακόπτες, πρίζες), μηδενισμός, γείωση, κατάσταση προστασίας προστασία από πυρκαγιά και κραδασμούς.
- ✓ Ελέγξτε την τεχνική κατάσταση των υφιστάμενων προστατευτικών.
- ✓ Ελέγξτε την κατάσταση των σημάνσεων πυρασφάλειας των ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

- ✓ Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο για τον προορισμό του.
- ✓ Εάν πρέπει να φύγετε από τον χώρο εργασίας, σταματήστε τα μηχανήματα που χειρίζεστε όλες οι άλλες συσκευές που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο και να αποσυνδέσουν την τάση.
- ✓ Χρησιμοποιήστε μονωτικά εργαλεία και εξοπλισμό εάν πρέπει να εργαστείτε με ηλεκτρική τάση και διηλεκτρικά γάντια και μπότες.
- ✓ Σε περίπτωση αυτόματης απενεργοποίησης της συσκευής ή καμένων ασφαλειών, ενεργοποιήστε τα ξανά αφού αφαιρέσετε την αιτία του βραχυκυκλώματος και τοποθετήσετε νέες ασφάλειες
- ✓ Για τη σύνδεση μηχανών και συσκευών, πρέπει να χρησιμοποιούνται πρίζες με επαφή γείωσης, εάν απαιτείται από την ηλεκτρική εγκατάσταση
- ✓ Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες, ασφαλίστε τις ηλεκτρικές συσκευές και τοποθετήστε τις σε τάξη χώρο εργασίας, εργαλεία και εξοπλισμό

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ

- ☒ Έγκριση λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών χωρίς επιβεβαίωση αποτελεσματικότητας

προστασία από ηλεκτροπληξία

- ☒ Πραγματοποιήστε αλλαγές σε μια υποστηριζόμενη συσκευή
- ☒ Αφαίρεση προστασίες, ασφάλειες, ρελέ βραχυκύκλωσης, μπλοκαρίσματα διακοπών, χρήση αυτοσχέδιων επισκευών ασφαλείων, χρήση ακατάλληλων ενθεμάτων ασφαλείες
- ☒ Τοποθετήστε ασφάλειες με το μηχάνημα ενεργοποιημένο
- ☒ Τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο όταν βγάζετε το φισ από την πρίζα
- ☒ Εκμετάλλευση πριζών και βυσμάτων με κατεστραμμένο περίβλημα ή ένθεμα μονωτικός
- ☒ Υπερφόρτωση ηλεκτρικών συσκευών πέραν της επιτρεπόμενης τιμής
- ☒ Αγγίζοντας ηλεκτροφόρα μέρη, ακροδέκτες πυκνωτών (ακόμα και όταν υπάρχουν) ασύνδετος)
- ☒ Αφήνοντας τις ηλεκτρικές συσκευές συνδεδεμένες στο ρεύμα χωρίς επίβλεψη. Όλα ☒ Πρόσβαση σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ανήλικοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ατόμων που είναι άρρωστα, υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλα διεγερτικά

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Επισκευές και συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.
2. Πρώτες βοήθειες για ηλεκτροπληξία:
 - ✓ απελευθερώστε ένα άτομο από την ένταση
 - ✓ Εκτελέστε την απελευθέρωση προσεκτικά για να μην πάθει ηλεκτροπληξία επίσης
 - ✓ Απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό σύστημα ξεβιδώνοντάς το ασφαλείες ή κοπή ενεργού καλωδίου με μονωμένη πένσα λαβή (αυτές οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με ένα μονωμένο χέρι, όρθιο πάνω στη μονωτική πλάκα - καουτσούκ, γυαλί, στεγνή σανίδα)
 - ✓ αφού ελευθερώσετε τον εργαζόμενο, ελέγξτε για σημεία ζωής
 - ✓ άτομα που έχουν σοβαρή παράλυση και δεν αναπνέουν μπορούν να αναζωογονηθούν με τη χρήση τεχνητή αναπνοή και μασάζ καρδιάς μέχρι να αναρρώσει ο πάσχων συνείδηση ή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο
 - ✓ σε περίπτωση εγκαυμάτων, εφαρμόστε ένα στεγνό, αποστειρωμένο επίδεσμο στο τραύμα
 - ✓ Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να νοσηλεύεται (σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας)

IV. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανή επέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να γίνει μόνο Καλώδιο 3 συρμάτων (δηλαδή με κιτρινοπράσινο προστατευτικό αγωγό πολυαιθυλενίου), με διατομή των αγωγών μεγαλύτερη από 2,5 mm². Η μη τήρηση αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία του συγκολλητή και αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.

1. Η συσκευή τροφοδοτείται από εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V. Παρακαλώ σιγουρευτείτε εάν η παροχή ρεύματος θα καλύψει τη ζήτηση ισχύος εισόδου της συσκευής κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
2. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα 230 V με γείωση.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.

3. Συνιστάται η ηλεκτρική γραμμή να είναι εξοπλισμένη με ξεχωριστή προστασία z αντικραδασμικό διακόπτη.
4. Ακόμη και μικρές ανωμαλίες στο ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
5. Μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο ρεύμα.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρά μέρη.
7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους όταν βρέχει ή χιονίζει.
8. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας και καλώδια εργασίας (στήριγμα ηλεκτροδίου και σφιγκτήρας γείωσης) εάν είναι κατεστραμμένα ή παρουσιάζουν σημάδια φθοράς, αντικαταστήστε τα αμέσως σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο υπηρεσία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να αντικατασταθεί το καλώδιο.
9. Τα καλώδια εργασίας (στήριγμα ηλεκτροδίου και σφιγκτήρας γείωσης) πρέπει να τοποθετηθούν πριν σύνδεση του συγκολλητή στο τροφοδοτικό.
10. Φοράτε καλά ρούχα εργασίας και γάντια όταν εργάζεστε μόνωση και υποδήματα με αντιολισθητικές σόλες.
11. Απαγορεύεται η χρήση του συγκολλητή με αφαιρεμένο το κάλυμμα.
12. Απαγορεύεται η εισαγωγή στοιχείων στις σπές αερισμού του συγκολλητή.
13. Μην αγγίζετε τις συγκολλημένες επιφάνειες και στοιχεία κατά τη λειτουργία ενεργά μέρη (π.χ. σφιγκτήρες γείωσης, μη μονωμένα μέρη της λαβής). ηλεκτρόδια).
14. Αποφύγετε την άμεση επαφή μεταξύ του σφιγκτήρα γείωσης (ή οποιασδήποτε επιφάνειας που πρόκειται να συγκολληθεί) και το ηλεκτρόδιο.
15. Οποιοσδήποτε επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από άτομο με τα κατάλληλα προσόντα.
16. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται (διάλειμμα ή τέλος εργασίας), απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από το ρεύμα.
17. Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας, τα καλώδια ράβδοι συγκόλλησης ή καλώδιο πλάσματος.
18. Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από ειδικευμένα άτομα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΘΥΜΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Το δωμάτιο όπου χρησιμοποιείται η συσκευή πρέπει να αερίζεται καλά, συνιστάται εξοπλίστε το χώρο εργασίας με εξάτμιση συγκόλλησης - οι αναθυμιάσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του δοχείου συγκόλλησης είναι επικίνδυνο για την υγεία του χρήστη και των παρευρισκομένων. Συνιστάται η χρήση κατάλληλης μάσκες και αναπνευστήρες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

1. Δεν πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή/και κοντά στο χώρο εργασίας εκρηκτικό και τοξικό. Οι σπινθήρες που δημιουργούνται κατά τη συγκόλληση μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της ουσίας.
2. Ο συγκολλητής δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω ή κοντά σε δοχεία που περιέχουν αέρια και εύφλεκτες, εκρηκτικές ή/και τοξικές ουσίες.
3. Στο χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει εξοπλισμός πυρόσβεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το τόξο συγκόλλησης είναι επιβλαβές για τα μάτια και το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Επιπλέον, που προκύπτουν κατά τη συγκόλληση / κοπή το πιτσίνισμα μπορεί να κόψει και να κάψει το πρόσωπο και τα χέρια σας. όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή προστατέψτε τα μάτια και το πρόσωπό σας Φοράτε μάσκα συγκόλλησης εξοπλισμένη με κατάλληλο φακό φίλτρο. Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε κατάλληλα γάντια συγκόλλησης και γάντια ενδύματα εργασίας συγκόλλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστάται στους χρήστες φακών επαφής να τους αφαιρούν κατά τη συγκόλληση και θωράκισαν τα μάτια και το πρόσωπό τους με κατάλληλη μάσκα συγκόλλησης. Επιπλέον, ο χρήστης και δυνατό οι περαστικοί κοντά στο χώρο εργασίας πρέπει να φορούν κατάλληλα ρούχα προστατευτική ενδυμασία από μη εύφλεκτα υφάσματα, γάντια εργασίας και υποδήματα με σόλες αντιολισθητικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Άτομα που έχουν εμφυτευτεί βηματοδότη, ηλεκτρικές προθέσεις (π.χ. τεχνητές άκρα? ενισχυτές ακοής) θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν προχωρήσετε για εργασία. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τη συσκευή κατά τη λειτουργία μπορεί παρεμποδίζουν τη λειτουργία βηματοδότη ή προθέσεων.

V. ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INVERTER

Ο συγκολλητής με μετατροπέα Bass Polska σας επιτρέπει να εκτελείτε εργασίες συγκόλλησης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο κατανάλωση ενέργειας και μέγιστη απόδοση. Η μηχανή συγκόλλησης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα περισσότερα τύποι ηλεκτροδίων που διατίθενται στην αγορά, π.χ. συνηθισμένο, ρουτίλιο, κυτταρίνη. Στη μηχανή συγκόλλησης ηλεκτρόδια που προορίζονται για συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα, κράματος χάλυβα, καθώς και μη σιδηρούχα μέταλλα, ο συγκολλητής προορίζεται για ερασιτεχνική χρήση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια αμειβόμενης εργασίας ή στη χειροτεχνία. Σωστό, αξιόπιστο η ασφαλής λειτουργία του εργαλείου εξαρτάται από τη σωστή χρήση, επομένως: Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο και κρατήστε το για μελλοντική αναθεώρηση.

Για ζημιές που προκύπτουν από μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις συστάσεις ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου, ο προμηθευτής δεν ευθύνεται.

VI. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μοντέλο BP-4864

Τάση 230V

Συχνότητα 50Hz

Εύρος ρεύματος εξόδου 30 - 330 A

ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 11

Κύκλος λειτουργίας 40%

Αποδοτικότητα 80%

Συντελεστής ισχύος 0,73

Κατηγορία μόνωσης F

Κατηγορία προστασίας IP21S

Βάρος 5,2 kg

Διαστάσεις 360 x 260 x 275 mm

VIII. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πηγή ρεύματος.
2. Συνδέστε με ασφάλεια τον σφικτήρα γείωσης στον ταχυσύνδεσμο και στο τεμάχιο εργασίας.
3. Εισαγάγετε το σύρμα συγκόλλησης στο άκρο συγκόλλησης και συνδέστε τη θήκη ηλεκτροδίου άλλος ένας γρήγορος ζεύκτης.
4. Γυρίστε το διακόπτη "ON/OFF" στη θέση "ON" και βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη η δύναμη είναι κίτρινη.
5. Οι προετοιμασίες συγκόλλησης έχουν ολοκληρωθεί, απομακρύνετε τη ράβδο μετά την ολοκλήρωση της συγκόλλησης μακριά από τυχόν γειωμένα αντικείμενα, χαμηλώστε την ασπίδα προσώπου και τοποθετήστε την ξανά ο διακόπτης "ON/OFF" στη θέση "OFF".

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση συγκόλλησης υψηλού ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπέρβασης του κύκλου λειτουργίας, ο λαμπτήρας Η ένδειξη υπερφόρτωσης θα ανάψει (κίτρινη), η μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί χωρίς ισχύ εξόδου θα πρέπει να περιμένετε να πέσει η θερμοκρασία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ☒ Αποφύγετε τη συγκόλληση σε μέρος με υψηλή υγρασία. Πρέπει να υπάρχει αέρας ξηρό και υγρασία αέρα μικρότερη από 90%.
- ☒ Αποφύγετε τη συγκόλληση σε άμεσο ηλιακό φως.
- ☒ Αποφύγετε τη συγκόλληση σε υγρές συνθήκες. Και ο συγκολλητής και το αντικείμενο πρέπει να είναι στεγνό.
- ☒ Αποφύγετε τη συγκόλληση σε περιβάλλον με σκόνη.
- ☒ Αποφύγετε τη συγκόλληση σε περιοχές με αέρα.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ηλεκτρόδιο \varnothing 2,5 \varnothing 3,2 \varnothing 4,0

Τρέχον 70 - 100 A 110 - 130 A 130 - 160 A

ΙΧ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε:

- Κατάσταση του καλωδίου συγκόλλησης με βύσμα και βάση ηλεκτροδίου. φτιαχνω, κανω έλεγχος μόνωσης, στερέωση των άκρων του καλωδίου στο βύσμα και τη θήκη.
- Η κατάσταση του καλωδίου μάζας είναι ίδια με αυτή του καλωδίου συγκόλλησης.
- Κατάσταση του καλωδίου ρεύματος.

Εάν τα καλώδια συγκόλλησης παρουσιάζουν σημάδια φθοράς (τριβή μόνωσης, σπασμένη χάλκινα καλώδια, κατεστραμμένα βύσματα κ.λπ.), αντικαταστήστε τα καλώδια με νέα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε τη μηχανή συγκόλλησης και τα εξαρτήματα σε στεγνό, καθαρό μέρος μακριά από εύφλεκτα υγρά. Τα καλώδια συγκόλλησης πρέπει να αποσυναρμολογούνται για αποθήκευση μετά τον καθαρισμό και το τύλιγμα, μπορεί να αποθηκευτεί μαζί με τη μηχανή συγκόλλησης στην εργοστασιακή συσκευασία.

Χειριστείτε τη συσκευή με προσοχή όταν την αποθηκεύετε. Μην πετάτε και όχι χτυπήστε τη συσκευή στο έδαφος. Για τη μεταφορά, η συσκευή πρέπει να ασφαρίζεται με

ειδικές ζώνες για να μην αναποδογυρίζει στο αυτοκίνητο. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στη μηχανή συγκόλλησης.

XI. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

σύμφωνα με τον Οδηγό ISO/IEC 22 και το EN 45014

Όνομα κατασκευαστή: BASS S.C

Διεύθυνση κατασκευαστή: Αλ. Krakowska 60, Μροκόω 05-552

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όνομα προϊόντος: Μηχανή συγκόλλησης

(σημασμένο με το εμπορικό σήμα BASS POLSKA)

Μοντέλο (εμπορικές ονομασίες): BP-4864

Δήλωση: Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγίων

ΣΕ:

2014/35/ΕΕ

2014/30 ΕΕ

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN IEC 60974-1:2018+A1:2019,

EN 50445:2008,

EN 60974-10:2014+A1:2015,

EN 61000-3-11:2000,

EN 61000-3-2011

Φορέας πιστοποίησης: ISET S.R.L Unipersonale, Sede Legale e Uffici, Via Donatori di sangue 9, 4624 Μογγολία

Ο υπεύθυνος για την προετοιμασία και αποθήκευση της τεχνικής τεκμηρίωσης:

Μάρεκ Μπέλνιακ

02.02.2019 Μάρεκ Μπέλνιακ

05-552 Μροκόω, Αλ. Krakowska 60